特定小電力トランシーバー

DJ-PX2C(B/S)

免許・資格不要

オープン価格
総務省技術基準適合品

JANコード:(B)4969182360622
(S)4969182360639

小さいのは見かけだけ。仕事に使えるトランシーバーです。

- 特小トランシーバーのチャンネルを全てカバー。交互中継対応機で、レジャー用9ch、ビジネス用11chの他、中継チャンネルを含んで合計47chに対応する本格的な特小トランシーバーです。
  ボディカラーはB=ブラックとS=シルバーの2色をラインナップしました。サイズは幅54mm、高さ75mm、薄さ15mm（突起物除く）、軽さはイヤホンマイクと乾電池まで含んで約98gのコンパクト・ボディ。胸ポケットに入れてもかさばりません。
- 受信音に残るバックノイズを大幅に低減するコンパンダーと、声で送受信の切り替えができるハンズフリーのVOX機能を搭載。
- 設定は電池収納部にあるスイッチで、手軽に変更可能。ごく基本の通話設定さえ合わせれば、すぐ運用ができます。
- 7通りのグループトーク機能を搭載、他のユーザーの混信があっても目的の音声だけを受信できます。
- 付属のイヤホンは耳を軽く覆うタイプで耳栓式に比べ装着感が軽く、パッド部分が回転するので左右どちらの耳にも付けられます。

軽さは36グラム
本体のみ

正面
横
本体の実寸

ALINCO

DJ-PX2C、便利です。

カタログのご請求やDJ-PX2Cの詳細は…

アルインコ電子事業部 で

オフィスで 工場・倉庫で

中継機に対応、広い通話エリア！

お店で クリニックで

VOX 機能を使ってハンズフリー！

ガイドもおまかせ

受信専用端末（DJ-RX2C）と組み合わせて！

連結充電もｏｋ

連結充電器ならスッキリ！

左右どちらの耳でも使えるイヤホンマイク（標準付属品）

ESC-43ベルトポーチはクリップが付属。ベルトの無い、スカートのウエスト部にも装着できます。

定　格

通　話　方　式	交互通話（中継対応）
参　考　用　途	サービス業・接客業・オフィス・ガイドシステムの親機として・防犯、警備など無線機を目立たせたくない用途全般
電　波　形　式	F3E（FM）
チャンネル数	20+27ch
定　格　電　圧	DC 2.4〜3.0V
送　信　出　力	10mW
消　費　電　流	送信時　約70mA 受信定格出力時　約50mA
通　信　方　法	単信方式/半複信方式
外形寸法（W×H×D）突起物除く	54×75×15mm
重　　　量	約36g（無線機本体のみ） 約62g（乾電池含む無線機本体のみ） 約98g（イヤホンマイク、乾電池含む）

使用時間の目安

単四 2本	アルカリ乾電池	25時間
	オキシライド乾電池	30時間
Ni-MH ニッケル水素	EBP-68	20時間

充電時間の目安

	EDC-153A
EBP-68	10時間

通話距離の目安

- 障害物の無い屋外：600m程度
- 市街地、障害物の多い屋外：100m程度
- ドームやスタジアム：見通しの利く範囲程度
- 屋内 ： 壁の数やフロアの違い、鉄筋コンクリートか木造か、などで大きく異なります。

DJ-PX2Cは携帯性を重視したショートアンテナを採用しているため、お使いの特小トランシーバー同士で通話できる距離の60%程度までカバーエリアが狭くなることがあります。

オプションアクセサリー

●イヤホンマイク(プチ型イヤホン)	EME-2	標準価格¥3,570	（本体¥3,400）
●イヤホンマイク(付属品:スペア)	EME-28	標準価格¥3,150	（本体¥3,000）
●イヤホンマイク(カールコード)	EME-24	標準価格¥3,150	（本体¥3,000）
●スピーカーマイク （スピーカーマイクでVOX機能は使えません）	EMS-60	標準価格¥3,675	（本体¥3,500）
●ベルトポーチ	ESC-43	標準価格¥1,575	（本体¥1,500）
●ニッケル水素充電池(2本セット)	EBP-68	標準価格¥1,470	（本体¥1,400）
●標準充電器セット （スタンドx1、ACアダプターx1）	EDC-153A	標準価格¥4,725	（本体¥4,500）
●連結用スタンド （スタンドx1、連結ワイヤーx1）	EDC-153R	標準価格¥3,675	（本体¥3,500）

付属品
EME-28/ ネックストラップ

＊ 本書に記載の使用時間の目安は弊社の規定する条件、送信1：受信1：待ち受け8 の繰り返しにて測定しています。実際の通話時間は使用条件により大きく変化します。寒冷地では電池の保温にご留意下さい。
＊ 本書に記載の充電時間は、新品で放電状態の充電池を満充電するのに必要なおおよその時間を表しています。電池や充電器の種類、充電時の電池の残量などにより実際の充電時間は変化します。

アルインコ株式会社

■電子事業部

●東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2−3−21八重洲セントラルビル4階 ☎03-3278-5888(代表)
●大阪営業所 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1丁目2番6号新ダイビル9階 ☎06-4797-2135(代表)
●福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3番6号第3博多偕成ビル7階 ☎092-473-8034(代表)

※カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記営業所までお願いします。
※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

Wedge co.,ltd. ウェッジ株式会社

■京都本社　■北海道支店　■東北支店　■東京支店
■名古屋支店　■京都支店　■関西支店　■九州支店

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※仕様は予告なしに変更する場合があります。※お支払いにはアルインコクレジットをご利用ください。

ホームページのURL　http://www.alinco.co.jp/

FNFLNLNI-AD
Ver.1.0.0PX2C